取扱説明書　E-COOL 専用灯具取扱説明書

保管用　　逆富士形器具 1 灯用

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。

・器具の取付は、質量に耐える所に設置をして下さい。不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
・電源の接続は確実に行って下さい。不完全な場合、接続不良に伴う発熱・火災・感電の原因になります。
・アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行って下さい。感電の原因になります。
・器具の改造行為は厳禁です。器具落下・感電・火災等の原因となります。
・この器具は屋内専用です。屋外（水気）での使用は想定していません。

器具本体の取付け

①本体を取付ボルトまたは木ネジで確実に取付けて下さい。
・電源の送りは VVF ケーブルを使う事が出来ます。
・各ケーブルは金具に挟み込まぬように施工して下さい。
②各電源ケーブルは端子台に確実に差し込んで下さい。
・また、ハズス際は必ずリリースボタンをドライバー等で押し込みながら
ケーブルを引き抜いて下さい。(端子台の容量は 20A です。)
③反射板は確実に金具へ取付けて下さい。

外観図

器具質量：1.4Kg



4	端 子 台	1	－－－－－
3	ランプソケット	2	－－－－－
2	反 射 板	1	鋼板（白色メラミン焼付け）
1	本　体	1	亜鉛鋼板
部品	部 品 名	員数	材　質